

Montage- und Demontagegerät für Rohre in BAIO®-Muffen DN 80-200



Technik, die begeistert



Montage- und Demontagegerät für Rohre in BAIO[®]-Muffen DN 80-200

Technische Merkmale:

Material: Rundbügel: GJS-400 (GGG-40)
Spindeln: nichtrostender Stahl 1.4021
Klemmschuhe: gehärteter Stahl
Schutzhüllen: NBR
Stellräder: Polyamid - glasfaserverstärkt
Gerät wird von oben auf das Rohr gesetzt

Vorteile:

- Leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- Für alle BAIO[®]-Muffen DN 80 - 200 verwendbar (Schieber und Formstücke)
- Für Guss-, Stahl-, PE / PVC[°] - Rohre
- Montage / Demontage in jeder Verlegesituation einfach durchführbar

Mit korundbeschichtetem „Aluminium - Adapter,, für die Klemmbacken



Bedienungs- und Wartungsanleitung

1. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Montage- und Demontagegerät wird zum Montieren von Rohren, Schiebern oder Formstücken in BAIO[®]-Muffen verwendet.

2. Produktbeschreibung:

Zwei Klemmbügel sind durch eine Zahnstange verbunden und können durch Kraftumleitung über Zahnrad und Ratsche zusammen bzw. auseinander bewegt werden.

Das Montage- und Demontagegerät ist für die Nennweite DN 80 - DN 200 geeignet.

3. Montage und Demontage:

1. Vor dem Montieren Muffendichtung gut einfetten!
2. Montagegerät auseinander ziehen (Demontage: zusammenschieben)
3. Montagegerät von oben so auf das Rohr / Formstück / Schieber aufsetzen, dass die Muffenklemmbacken hinter der Muffe sitzen (Demontage: vor der Muffe).
4. Das Montagegerät mit Hilfe der Einstellspindeln auf die entsprechende Nennweite einstellen. Die Muffenklemmbacken und die Rohrgleitbacken sollen etwa auf der Längsachse des Rohres / Formstück / Schieber liegen.
5. Die beiden Rohrklemmgleitschuhe auf „Montage“ („Demontage“) stellen und dabei die Rohrklemmgleitbacken so verschieben, dass der Gleitschuh genügend Verstellweg hat.
6. Die Muffen - Klemmspindeln sind lose von Hand und die Rohr - Klemmspindeln handfest anzuziehen.
7. Die mitgelieferten Antriebsratschen auf die Antriebsspindel setzen und das Rohr/Formstück/Schieber durch gleichmäßige Bewegungen in die Muffe schieben (Demontage: aus der Muffe ziehen).
8. Lösen der Klemmen und Abnehmen des Montagegerätes.
9. Montagegerät in Blechkassette (Best.-Nr. 848 000 0000) lt. Abbildung verstauen.

4. Wartung und Instandhaltung:

Klemmbacken vor Einsatz des Gerätes auf Abnutzung kontrollieren.